



VP-211K

2:1 VGA & stereo-Audio Automatik-Umschalter



Der Kramer **VP-211K** ist ein High-Performance Umschalter für Computergrafik-Video Signale mit Auflösungen bis UXGA oder höher und stereo-Audio Signalen. Wenn der **VP-211K** als Standby Umschalter konfiguriert ist, schaltet er automatisch auf den zweiten Eingang wenn das Signal am ersten Eingang abgeschaltet wird.

FEATURES

- Hohe Bandbreite - 300 MHz (-3dB)
- Loop-Eingang - Eingang 1
- Automatische Umschaltung - Schaltet vom zweiten auf den ersten Eingang sobald ein Signal anliegt
- Steuerung - Automatikumschaltung oder Kontaktschliessung
- Kramer KR-ISP™ Fortschrittliche Sync-Bearbeitung - sichert Kompatibilität mit der Mehrzahl der Computer (auch wenn der Sync-Pegel zu niedrig ist) durch Wiederherstellung des Original-Syncs. Die fortschrittliche Sync-Bearbeitung KR-ISP kann ein- oder ausgeschaltet werden
- Primärer-Eingang - Wählbar
- Aktiver Eingang wird über LED angezeigt
- Kompakte Kramer Tools Bauform - 3 Einheiten können mithilfe des optionalen Rack-Adapters RK-3T in einem 19" Rack auf 1HE montiert werden.



VP-211K

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Eingänge	2 x 15-Pin SUB-D Buchse + 2 x unsymmetrisch stereo-Audio an 3.5mm Klinkenbuchse
Ausgänge	1 x 15-Pin SUB-D Buchse (Ausgang) + 1 x 15-Pin SUB-D Buchse (Loop-Ausgang vom Eingang 1 durchgeschliffen) + 1 x unsymmetrisch stereo-Audio an 3.5mm Klinkenbuchse
Max. Ausgangslevel	Video: 1.6Vpp ; Audio: >10.5Vpp
Bandbreite	Video: 300 MHz ; Audio: >100kHz
Diff.Verstärkung	0.03 %
Diff.Phase	0.03 Grad
Klirrfaktor	< 0.05 %
Rauschabstand	Video: 71dB ; Audio: 71dB
Übersprechen	Video: -59dB @5MHz; Audio: <-66dB @1kHz
Steuerung	Schaltkontakte, Automatik-Umschaltung
Kopplung	DC
Audio THD + Rauschen	< 0.032 %
Audio	< 0.004 %
2.Harmonische	
Stromversorgung	5V DC, 200mA
Abmessungen	12.1 cm x 7.18 cm x 2.42 cm (B x T x H)
Gewicht	0.3 kg
Zubehör	Netzteil (5V / 2.6A), Montagebügel
Optional	19" Rack-Adapter RK-3T

