



<p>BN ESSENTIAL Metered Messung pro Phase Eingang: 32A/230V 7,2kW Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose 4xC19 90° Kaltgerätedose 2xLS C16A Leistungsschalter aufgeteilt auf zwei Blöcke, jeder Block abgesichert mit einem LS Zuleitung: 3.0m 4mm² mit CEE 32A Stecker, blau Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor Im Betrieb tauschbarer Controller Integrierter Webserver mit Webinterface 2x 1Gb/s Ethernetanschluss 1x USB-A Anschluss 2x Schnittstelle für Sensoren 2.0" TFT Farbdisplay inkl. Halbwinkel, mit BACHMANN Logo Verpackt im Karton</p>	<p>BN ESSENTIAL Metered Metering per Phase Input: 32A/230V 7.2kW Output: 24xC13 0° IEC Socket 4xC19 90° IEC Socket 2xMiniature Circuit Breaker C16A split into two blocks, each block fused with a MCB Supply cable: 3.0m 4mm² with CEE 32A plug, blue Integrated function for measuring current, voltage, reactive, apparent and active power, active energy, frequency and power factor Hot-swappable controller Integrated web server with web interface 2x 1Gb/s Ethernet connection 1x USB-A port 2x Interface for sensors 2.0" TFT color display incl. mounting brackets with BACHMANN logo Packed in carton</p>
--	---

Werkstoff / Material	Gewicht / Weight	Druckfläche / Surface
	1 kg	
Bezeichnung / Title		
BN ESSENTIAL Metered		
Zeichn. Nr. / Draw.-No.		
Art.Nr. BM0024226		
Datum / Date	Format / Draw. Size	Blatt / Sheet
11.09.2020	A1	1

BACHMANN

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der BACHMANN AG. Die BACHMANN AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dem Gebrauch der Produkte resultieren. Die BACHMANN AG ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Gebrauch der Produkte resultieren. Die BACHMANN AG ist nicht haftbar für Schäden, die aus dem Gebrauch der Produkte resultieren.